

CENTRAL CONECTA

TABELA DE PROGRAMAÇÕES

edição 01 para internet

intelbras

Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
BR 101, km 210 Área Industrial – São José (SC) – Brasil - CEP: 88104-800
Fone: 0 XX 48 281 9500 Fax: 0 XX 48 281 9505

Suporte aos Técnicos: 0 XX 48 2106 0006 suporte@intelbras.com.br

Sugestões para este manual

Depto. Documentação: 0 XX 48 281 9505 (fax) document@intelbras.com.br

CENTRAL MODULARE

TABELA DE PROGRAMAÇÕES

edição 02 para internet

intelbras

Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
BR 101, km 210 Área Industrial – São José (SC) – Brasil - CEP: 88104-800
Fone: 0 XX 48 281 9500 Fax: 0 XX 48 281 9505

Suporte aos Técnicos: 0 XX 48 2106 0006 suporte@intelbras.com.br

Sugestões para este manual

Depto. Documentação: 0 XX 48 281 9505 (fax) document@intelbras.com.br

TABELAS DE AUXÍLIO PARA PROGRAMAÇÃO MODULARE

CLIENTE: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

E-MAIL: _____

CONTATO: _____

DATA DE INSTALAÇÃO: _____

TÉRMINO DA GARANTIA: _____

N.º DE SÉRIE: _____

CAPACIDADE INICIAL: _____

OBSERVAÇÕES: _____

TÉCNICO INSTALADOR

CLIENTE

INSTRUÇÕES PARA PROGRAMAÇÃO DO SEU PABX

A programação geral deverá ser realizada na posição física 00 do PABX, programado de fábrica como ramal 20.

A programação poderá ser realizada através de um telefone analógico, um Terminal Inteligente ou mediante PC.

Para entrar no modo de programação geral você deverá teclar **12** seguido da **senha geral (123 - de fábrica)** que poderá ser alterada pelo instalador; veja o manual de programação do PABX.

Durante a programação o PABX se comunicará através de tons; veja a seguir como identificá-los:

- ◆ sinalização de pronto para programar: tom contínuo com intervalos rápidos similar ao tom de linha interna;
- ◆ sinalização de programação correta: seqüência de bips lentos similar ao tom que você recebe quando aguarda uma chamada;
- ◆ sinalização de programação incorreta: seqüência de bips rápidos.

É importante salientar que a partir do momento que o PABX estiver em modo de programação geral poderão ser efetuadas todas as programações de forma consecutiva; para isto, basta aguardar o tom de programação correta e teclar os comandos da outra programação.

Observação: Antes de instalar seu PABX consulte o capítulo de Instalação no Manual do Usuário.

PROGRAMAÇÃO GERAL (ENTRANDO)

1	2				← Senha geral para entrar em programação geral.
---	---	--	--	--	---

ALTERAÇÃO DA SENHA GERAL

		Senha geral	Nova senha
3	2		

CALENDÁRIO

	Dia	Mês	Ano	Dia da semana
1				

HORÁRIO

		Hora	Minuto	Segundo
1	4			

PLANO DE NUMERAÇÃO

		Posição	Ramal
5	1	00	
5	1	01	
5	1	02	
5	1	03	
5	1	04	
5	1	05	
5	1	06	
5	1	07	
5	1	08	
5	1	09	
5	1	10	
5	1	11	
5	1	99	cancela o plano de numeração

CATEGORIA PARA LIGAÇÃO EXTERNA

Período diurno			Categoria	Ramal
3	5	1		
3	5	1		
3	5	1		
3	5	1		
3	5	1		
3	5	1		
3	5	1		
3	5	1		
3	5	1		
3	5	1		
3	5	1		
3	5	1		

Período noturno			Categoria	Ramal
3	6	1		
3	6	1		
3	6	1		
3	6	1		
3	6	1		
3	6	1		
3	6	1		
3	6	1		
3	6	1		
3	6	1		
3	6	1		
3	6	1		
3	6	1		

Períodos diurno e noturno			Categoria	Ramal
3	7	1		
3	7	1		
3	7	1		
3	7	1		
3	7	1		
3	7	1		
3	7	1		
3	7	1		
3	7	1		
3	7	1		
3	7	1		
3	7	1		
3	7	1		

Categoria

- 1 Ramal faz ligações internas, externas locais, regionais, DDD, DDI e pode receber ligações externas.
- 2 Ramal faz ligações internas, externas locais, regionais, DDD e pode receber ligações externas.
- 3 Ramal faz ligações internas, externas locais, regionais e pode receber ligações externas.
- 4 Ramal faz ligações internas, externas locais e pode receber ligações externas.
- 5 Ramal faz ligações internas podendo receber ligações externas.
- 6 Ramal só faz ligações internas.
- 7 Ramal não faz ligações internas mas pode receber ligações externas.

CATEGORIA PARA LIGAÇÃO EXTERNA PELA ROTA ESPECIAL
--

ROTAS: 1 e 2

Período diurno			Categoria	Ramal
3	5	3		
3	5	3		
3	5	3		
3	5	3		
3	5	3		
3	5	3		
3	5	3		
3	5	3		
3	5	3		
3	5	3		
3	5	3		
3	5	3		
3	5	3		

Período noturno			Categoria	Ramal
3	6	3		
3	6	3		
3	6	3		
3	6	3		
3	6	3		
3	6	3		
3	6	3		
3	6	3		
3	6	3		
3	6	3		
3	6	3		
3	6	3		
3	6	3		
3	6	3		

Períodos diurno e noturno			Categoria	Ramal
3	7	3		
3	7	3		
3	7	3		
3	7	3		
3	7	3		
3	7	3		
3	7	3		
3	7	3		
3	7	3		
3	7	3		
3	7	3		
3	7	3		
3	7	3		
3	7	3		

Categoria

0 Ramal não tem acesso às rotas 1 e 2.

1 Ramal tem acesso à rota 1.

2 Ramal tem acesso à rota 2.

3 Ramal tem acesso às rotas 1 e 2.

ROTAS: 3 e 4

Período diurno			Categoria	Ramal
3	5	4		
3	5	4		
3	5	4		
3	5	4		
3	5	4		
3	5	4		
3	5	4		
3	5	4		
3	5	4		
3	5	4		
3	5	4		
3	5	4		

Período noturno			Categoria	Ramal
3	6	4		
3	6	4		
3	6	4		
3	6	4		
3	6	4		
3	6	4		
3	6	4		
3	6	4		
3	6	4		
3	6	4		
3	6	4		
3	6	4		
3	6	4		

Períodos diurno e noturno			Categoria	Ramal
3	7	4		
3	7	4		
3	7	4		
3	7	4		
3	7	4		
3	7	4		
3	7	4		
3	7	4		
3	7	4		
3	7	4		
3	7	4		
3	7	4		
3	7	4		

Categoria

0 Ramal não tem acesso às rotas 3 e 4.

1 Ramal tem acesso à rota 3.

2 Ramal tem acesso à rota 4.

3 Ramal tem acesso às rotas 3 e 4.

CATEGORIA PARA LIGAÇÃO EXTERNA PELA ROTA 0 OU SUB-ROTA 0

Período diurno			Rota 0 ou Sub-rotas 0 (1 a 4)	Ramal
3	5	2		
3	5	2		
3	5	2		
3	5	2		
3	5	2		
3	5	2		
3	5	2		
3	5	2		
3	5	2		
3	5	2		
3	5	2		
3	5	2		
3	5	2		

Período noturno			Rota 0 ou Sub-rotas 0 (1 a 4)	Ramal
3	6	2		
3	6	2		
3	6	2		
3	6	2		
3	6	2		
3	6	2		
3	6	2		
3	6	2		
3	6	2		
3	6	2		
3	6	2		
3	6	2		
3	6	2		

Períodos diurno e noturno			Rota 0 ou Sub-rotas 0 (1 a 4)	Ramal
3	7	2		
3	7	2		
3	7	2		
3	7	2		
3	7	2		
3	7	2		
3	7	2		
3	7	2		
3	7	2		
3	7	2		
3	7	2		
3	7	2		
3	7	2		

Para cancelar o acesso à rota 0 ou sub-rotas 0, basta substituí-las pelo código 8.

CATEGORIA DE ACESSO À ATUAÇÃO EXTERNA
--

Período diurno			Categoria	Ramal
3	5	7		
3	5	7		
3	5	7		
3	5	7		
3	5	7		
3	5	7		
3	5	7		
3	5	7		
3	5	7		
3	5	7		
3	5	7		
3	5	7		
3	5	7		

Período noturno			Categoria	Ramal
3	6	7		
3	6	7		
3	6	7		
3	6	7		
3	6	7		
3	6	7		
3	6	7		
3	6	7		
3	6	7		
3	6	7		
3	6	7		
3	6	7		
3	6	7		
3	6	7		

Períodos diurno e noturno			Categoria	Ramal
3	7	7		
3	7	7		
3	7	7		
3	7	7		
3	7	7		
3	7	7		
3	7	7		
3	7	7		
3	7	7		
3	7	7		
3	7	7		
3	7	7		
3	7	7		
3	7	7		

Categoria

0 Ramal não tem acesso à atuação externa.

1 Ramal tem acesso à atuação externa.

CATEGORIA DE ACESSO AO PORTEIRO
--

Período diurno			Categoria	Ramal
3	5	8		
3	5	8		
3	5	8		
3	5	8		
3	5	8		
3	5	8		
3	5	8		
3	5	8		
3	5	8		
3	5	8		
3	5	8		
3	5	8		
3	5	8		

Período noturno			Categoria	Ramal
3	6	8		
3	6	8		
3	6	8		
3	6	8		
3	6	8		
3	6	8		
3	6	8		
3	6	8		
3	6	8		
3	6	8		
3	6	8		
3	6	8		
3	6	8		

Períodos diurno e noturno			Categoria	Ramal
3	7	8		
3	7	8		
3	7	8		
3	7	8		
3	7	8		
3	7	8		
3	7	8		
3	7	8		
3	7	8		
3	7	8		
3	7	8		
3	7	8		
3	7	8		

Categoria

0 Ramal não tem acesso ao porteiro.

1 Ramal tem acesso ao porteiro.

CATEGORIA DE ACESSO DIRETO À LINHA

Períodos diurno e noturno

	Categoria			
3		2	9	← Ramal posição física 00.
3		2	9	← Ramal posição física 01.

Categoria

5 Libera o acesso direto à linha.

6 Bloqueia o acesso direto à linha.

CATEGORIA DE ACESSO À AGENDA COLETIVA DE USO RESTRITO PROTEÇÃO DE DADOS PARA RAMAL

Períodos diurno e noturno			Categoria	Ramal
3	7	9		
3	7	9		
3	7	9		
3	7	9		
3	7	9		
3	7	9		
3	7	9		
3	7	9		
3	7	9		
3	7	9		
3	7	9		
3	7	9		
3	7	9		
3	7	9		

Categoria

0 Ramal não tem acesso à agenda de uso restrito e não tem proteção de dados.

1 Ramal não tem acesso à agenda de uso restrito e tem proteção de dados.

2 Ramal tem acesso à agenda de uso restrito e não tem proteção de dados.

3 Ramal tem acesso à agenda de uso restrito e tem proteção de dados.

CATEGORIA DE ACESSO À INTERCALAÇÃO

Período diurno			Categoria	Ramal
3	5	6		
3	5	6		
3	5	6		
3	5	6		
3	5	6		
3	5	6		
3	5	6		
3	5	6		
3	5	6		
3	5	6		
3	5	6		
3	5	6		
3	5	6		

Período noturno			Categoria	Ramal
3	6	6		
3	6	6		
3	6	6		
3	6	6		
3	6	6		
3	6	6		
3	6	6		
3	6	6		
3	6	6		
3	6	6		
3	6	6		
3	6	6		
3	6	6		

Períodos diurno e noturno			Categoria	Ramal
3	7	6		
3	7	6		
3	7	6		
3	7	6		
3	7	6		
3	7	6		
3	7	6		
3	7	6		
3	7	6		
3	7	6		
3	7	6		
3	7	6		
3	7	6		

Categoria

0 Ramal não intercala e pode ser intercalado.

1 Ramal intercala e pode ser intercalado.

2 Ramal não intercala e não pode ser intercalado.

3 Ramal intercala e não pode ser intercalado.

CONFIGURAÇÃO DAS LINHAS

Para programar todas as linhas de uma só vez, no campo correspondente a linha deverá ser teclado **9**.
Rota = 0 a 4.

Linha 1					
		Linha	Rota		
3	1	1		1	← Rota para originar ligações no modo decádico.
3	1	1		2	← Rota para originar ligações no modo multifrequencial.
3	1	1		3	← Rota para receber ligações.
3	1	1		4	← Rota para receber e originar ligações no modo decádico.
3	1	1		5	← Rota para receber/originar ligações no modo multifrequencial.
3	1	1	0	9	← Transforma a linha em enlace interno.
3	1	1	0	0	← Bloqueia a linha (não origina nem recebe ligações).

Linha 2					
		Linha	Rota		
3	1	2		1	← Rota para originar ligações no modo decádico.
3	1	2		2	← Rota para originar ligações no modo multifrequencial.
3	1	2		3	← Rota para receber ligações.
3	1	2		4	← Rota para receber e originar ligações no modo decádico.
3	1	2		5	← Rota para receber/originar ligações no modo multifrequencial.
3	1	2	0	9	← Transforma a linha em enlace interno.
3	1	2	0	0	← Bloqueia a linha (não origina nem recebe ligações).

Linha 3					
		Linha	Rota		
3	1	3		1	← Rota para originar ligações no modo decádico.
3	1	3		2	← Rota para originar ligações no modo multifrequencial.
3	1	3		3	← Rota para receber ligações.
3	1	3		4	← Rota para receber e originar ligações no modo decádico.
3	1	3		5	← Rota para receber/originar ligações no modo multifrequencial.
3	1	3	0	9	← Transforma a linha em enlace interno.
3	1	3	0	0	← Bloqueia a linha (não origina nem recebe ligações).

Linha 4					
		Linha	Rota		
3	1	4		1	← Rota para originar ligações no modo decádico.
3	1	4		2	← Rota para originar ligações no modo multifrequencial.
3	1	4		3	← Rota para receber ligações.
3	1	4		4	← Rota para receber e originar ligações no modo decádico.
3	1	4		5	← Rota para receber/originar ligações no modo multifrequencial.
3	1	4	0	9	← Transforma a linha em enlace interno.
3	1	4	0	0	← Bloqueia a linha (não origina nem recebe ligações).

ATENDIMENTO DAS LINHAS

Para programar todas as linhas de uma só vez, no campo correspondente a linha deverá ser teclado **9**.

Para Linha 1				
Linha				
4	1	1		← Ramal ou grupo atendedor da linha.
4	1	2		← Linha sem atendedor para transbordo.
4	1	2		← Ramal ou grupo atendedor de transbordo.
4	1	2	6 0	← Grupo Toque Geral para atendedor de transbordo.
4	1	3		← Ramal ou grupo atendedor para noturno.
4	1	4		← Tempo de transbordo (00 a 80 s).
4	1	5		← Atende após temporizar tom de disco 06 a 90 (30 a 450 s).
4	1	6		← Derruba após temporizar tom de disco 06 a 90 (30 a 450 s).
4	1	7		← Tempo para início bilhetagem (05 a 45 s).
4	1	8	0	← N.º de toques (0 a 3) para que o PABX reconheça a chegada de chamada externa.
4	1	8	1	← Atendimento automático. X = 0 - Atendimento bloqueado. 1 - liberado - não derruba ligação c/ discagem incorreta. 2 - liberado - derruba ligação com discagem incorreta.
4	1	8	2	← X Ligações a cobrar para período diurno.
4	1	8	3	← X Ligações a cobrar para período noturno.
4	1	8	4	← X Liberação ou análise de prefixo.
4	1	8	6	← X Identificador de chamadas.
4	1	8	7	← X Transbordo para período noturno.
4	1	9	7	← X Análise de cifras número 7 dígitos locais.
4	1	9	8	← X Análise de cifras número 8 dígitos locais.
4	1	9	9	← X Análise de cifras número 9 dígitos locais.

X indica que o campo deverá ser preenchido com 1 para habilitar e 0 para desabilitar a programação.

Para Linha 2				
Linha				
4	2	1		← Ramal ou grupo atendedor da linha.
4	2	2		← Linha sem atendedor para transbordo.
4	2	2		← Ramal ou grupo atendedor de transbordo.
4	2	2	6 0	← Grupo Toque Geral para atendedor de transbordo.
4	2	3		← Ramal ou grupo atendedor para noturno.
4	2	4		← Tempo de transbordo (00 a 80 s).
4	2	5		← Atende após temporizar tom de disco 06 a 90 (30 a 450 s).
4	2	6		← Derruba após temporizar tom de disco 06 a 90 (30 a 450 s).
4	2	7		← Tempo para início bilhetagem (05 a 45 s).
4	2	8	0	← N.º de toques (0 a 3) para que o PABX reconheça a chegada de chamada externa.
4	2	8	1	← Atendimento automático. X = 0 - Atendimento bloqueado. 1 - liberado - não derruba ligação c/ discagem incorreta. 2 - liberado - derruba ligação com discagem incorreta.
4	2	8	2	← X Ligações a cobrar para período diurno.
4	2	8	3	← X Ligações a cobrar para período noturno.
4	2	8	4	← X Liberação ou análise de prefixo.
4	2	8	6	← X Identificador de chamadas.
4	2	8	7	← X Transbordo para período noturno.
4	2	9	7	← X Análise de cifras número 7 dígitos locais.
4	2	9	8	← X Análise de cifras número 8 dígitos locais.
4	2	9	9	← X Análise de cifras número 9 dígitos locais.

X indica que o campo deverá ser preenchido com 1 para habilitar e 0 para desabilitar a programação.

Para Linha 3					
Linha					
4	3	1			← Ramal ou grupo atendedor da linha.
4	3	2			← Linha sem atendedor para transbordo.
4	3	2			← Ramal ou grupo atendedor de transbordo.
4	3	2	6	0	← Grupo Toque Geral para atendedor de transbordo.
4	3	3			← Ramal ou grupo atendedor para noturno.
4	3	4			← Tempo de transbordo (00 a 80 s).
4	3	5			← Atende após temporizar tom de disco 06 a 90 (30 a 450 s).
4	3	6			← Derruba após temporizar tom de disco 06 a 90 (30 a 450 s).
4	3	7			← Tempo para início bilhetagem (05 a 45 s).
4	3	8	0		← N.º de toques (0 a 3) para que o PABX reconheça a chegada de chamada externa.
4	3	8	1		← Atendimento automático. X = 0 - Atendimento bloqueado. 1 - liberado - não derruba ligação c/ discagem incorreta. 2 - liberado - derruba ligação com discagem incorreta.
4	3	8	2		← X Ligações a cobrar para período diurno.
4	3	8	3		← X Ligações a cobrar para período noturno.
4	3	8	4		← X Liberação ou análise de prefixo.
4	3	8	6		← X Identificador de chamadas.
4	3	8	7		← X Transbordo para período noturno.
4	3	9		7	← X Análise de cifras número 7 dígitos locais.
4	3	9		8	← X Análise de cifras número 8 dígitos locais.
4	3	9		9	← X Análise de cifras número 9 dígitos locais.

X indica que o campo deverá ser preenchido com 1 para habilitar e 0 para desabilitar a programação.

Para Linha 4				
Linha				
4	4	1		← Ramal ou grupo atendedor da linha.
4	4	2		← Linha sem atendedor para transbordo.
4	4	2		← Ramal ou grupo atendedor de transbordo.
4	4	2	6 0	← Grupo Toque Geral para atendedor de transbordo.
4	4	3		← Ramal ou grupo atendedor para noturno.
4	4	4		← Tempo de transbordo (00 a 80 s).
4	4	5		← Atende após temporizar tom de disco 06 a 90 (30 a 450 s).
4	4	6		← Derruba após temporizar tom de disco 06 a 90 (30 a 450 s).
4	4	7		← Tempo para início bilhetagem (05 a 45 s).
4	4	8	0	← N.º de toques (0 a 3) para que o PABX reconheça a chegada de chamada externa.
4	4	8	1	← Atendimento automático. X = 0 - Atendimento bloqueado. 1 - liberado - não derruba ligação c/ discagem incorreta. 2 - liberado - derruba ligação com discagem incorreta.
4	4	8	2	← X Ligações a cobrar para período diurno.
4	4	8	3	← X Ligações a cobrar para período noturno.
4	4	8	4	← X Liberação ou análise de prefixo.
4	4	8	6	← X Identificador de chamadas.
4	4	8	7	← X Transbordo para período noturno.
4	4	9	7	← X Análise de cifras número 7 dígitos locais.
4	4	9	8	← X Análise de cifras número 8 dígitos locais.
4	4	9	9	← X Análise de cifras número 9 dígitos locais.

X indica que o campo deverá ser preenchido com 1 para habilitar e 0 para desabilitar a programação.

TABELA DE PREFIXOS			
---------------------------	--	--	--

5	5	6	← Libera os prefixos para categoria local, regional, DDD e DDI.
5	5	7	← Libera os prefixos para categoria regional, DDD e DDI, bloqueando para categoria local.
5	5	8	← Libera os prefixos para categoria DDD e DDI, bloqueando para categoria local e regional.
5	5	9	← Libera os prefixos para categoria DDI, bloqueando para categoria local regional e DDD.
5	5	0	← Bloqueia os prefixos para todos os ramais independente da categoria.
5	6		← Prefixo determinado liberado para categoria local.
5	7		← Prefixo determinado liberado para categoria regional .
5	8		← Prefixo determinado liberado a partir da categoria DDD.
5	9		← Prefixo determinado liberado somente para categoria DDI.

Obs.: - para bloquear uma categoria, deverá ser programada uma categoria superior a que será bloqueada;

PROGRAMAÇÕES DIVERSAS

AGENDA COLETIVA

X indica que o campo deverá ser preenchido com 1 para uso restrito e 0 para uso geral.

Rota: 0 a 4.

	X	Posição	Rota	N.º Externo
7		60		
7		61		
7		62		
7		63		
7		64		
7		65		
7		66		
7		67		
7		68		
7		69		
7		70		
7		71		
7		72		
7		73		
7		74		
7		75		
7		76		
7		77		
7		78		
7		79		
7		80		
7		81		
7		82		
7		83		
7		84		
7		85		
7		86		
7		87		
7		88		
7		89		

CHEFE SECRETÁRIA

Grupo 1				Ramal	
9	3	1	1		← Ramal para chefe 1.
9	3	1	2		← Ramal para chefe 2.
9	3	1	3		← Ramal para secretária 1.
9	3	1	4		← Ramal para secretária 2.

Grupo 2				Ramal	
9	3	2	1		← Ramal para chefe 1.
9	3	2	2		← Ramal para chefe 2.
9	3	2	3		← Ramal para secretária 1.
9	3	2	4		← Ramal para secretária 2.

Grupo 3				Ramal	
9	3	3	1		← Ramal para chefe 1.
9	3	3	2		← Ramal para chefe 2.
9	3	3	3		← Ramal para secretária 1.
9	3	3	4		← Ramal para secretária 2.

Grupo 4				Ramal	
9	3	4	1		← Ramal para chefe 1.
9	3	4	2		← Ramal para chefe 2.
9	3	4	3		← Ramal para secretária 1.
9	3	4	4		← Ramal para secretária 2.

Grupo 4			N.º de toques (3 a 7)	Tipo de Grupo
9	6	4		
			X	Ramal
9	5	4		
9	5	4		
9	5	4		
9	5	4		
9	5	4		
9	5	4		

Cancela um Grupo			
9	0		← Número do grupo a ser cancelado 1, 2, 3 ou 4.

TEMPORIZAÇÕES

0	1		← Tempo de geração de flash para linha (1 a 9 x 100 milissegundos).
0	2		← N.º de toques para despertador (3 a 7).
0	3		← N.º de toques para rechamada (3 a 7).
0	4		← Tempo para atuação externa (00 a 20 segundos).
0	6		← N.º de tentativas para rechamada externa (1 a 9).
0	7		← Tempo entre as tentativas para rechamada a número externo (1 a 9 minutos).
0	8		← Tempo de comando para abertura porteiro (1 a 5 segundos).

CANCELAMENTOS

		N.º do Ramal	
6	1		← Cancela senha do ramal.
6	2		← Cancela siga-me do ramal.
6	3		← Cancela não perturbe do ramal.
6	4		← Cancela cadeado do ramal.
6	5		← Cancela as quatro facilidades anteriores.
6	6		← Cancela ramal TI.
6	7		← Cancela hot line Interna e Externa sem retardo.

CONFERÊNCIA

2	6		← X Conferência dos ramais.
---	---	--	-----------------------------

X indica que o campo deve ser preenchido com 1 para habilitar e 0 para desabilitar.

RETORNO DE CHAMADAS TRANSFERIDAS

2	7		← X Retorno para chamadas transferidas.
---	---	--	---

X indica que o campo deve ser preenchido com 1 para habilitar e 0 para desabilitar.

ACESSO À FACILIDADE CPA E TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO PABX

2	8		← X Facilidade CPA e Transferência para outro PABX.
---	---	--	---

X indica que o campo deve ser preenchido com 1 para habilitar e 0 para desabilitar.

PROGRAMAÇÃO DOS FERIADOS

			Dia (01 a 31)	Mês (01 a 12)
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	2		
1	5	3	Cancela programação dos feriados	
1	7		Hora e Minuto para sábado feriado	

NOTURNO AUTOMÁTICO

X indica que o campo deve ser preenchido com: 1 para ativar todos os dias;
2 para ativar somente em dias úteis;
0 para desativar.

8	3		← X Serviço automático.
8	6		← Hora e minuto que o PABX sai do serviço noturno.
8	6		← Hora e minuto que o PABX entra no serviço noturno.
8	9		← Desprograma Noturno Automático e todos os horários.

SINALIZAÇÃO PARA CHAMADAS RECEBIDAS E NÃO ATENDIDAS

3	0	1	← X Leds para sinalizar chamadas atendidas.
---	---	---	---

X indica que o campo deve ser preenchido com 1 para que os leds sinalizem e 0 para que os leds não sinalizem chamadas recebidas e não atendidas nos TI630/TI530.

CLASSIFICAÇÃO DE CHAMADA RECEBIDA

3	0	2	← X Classificação de chamada recebida.
---	---	---	--

X indica que o campo deve ser preenchido com 1 para registrar a classificação da chamada e 0 para não registrar a classificação da chamada.

TOM PARA RAMAL PRINCIPAL OCUPADO

3	0	4		← X Tom para ramal principal ocupado.
----------	----------	----------	--	---------------------------------------

X indica que o campo deverá ser preenchido com 1 para ramal receber tom de chamada e 0 para ramal receber tom de ocupado.

CÓDIGO PARTICULAR PARA RAMAL

		Código Particular	Ramal	
7	4			← Código particular (00 a 39) para ramal.
7	4			← Código particular (00 a 39) para ramal.
7	4			← Código particular (00 a 39) para ramal.
7	4			← Código particular (00 a 39) para ramal.
7	4			← Código particular (00 a 39) para ramal.
7	4			← Código particular (00 a 39) para ramal.
7	4			← Código particular (00 a 39) para ramal.
7	4			← Código particular (00 a 39) para ramal.
7	4			← Código particular (00 a 39) para ramal.
7	4			← Código particular (00 a 39) para ramal.
7	4			← Código particular (00 a 39) para ramal.
7	4			← Código particular (00 a 39) para ramal.
7	4			← Código particular (00 a 39) para ramal.
7	4			← Cancela código particular para ramal.

NÚMERO DE DÍGITOS PARA SENHA DE RAMAL

		N.º de dígitos	
7	5		← Número de dígitos para senha de ramal (2, 3 ou 4 dígitos).

PREFIXO DDD / CÓDIGO DE ÁREA

7	3			← Prefixo DDD / Código de área.
7	3			← Para cancelar Prefixo DDD / Código de área.

ACESSÓRIOS**PORTEIRO****Ramal ou Grupo atendedor de Porteiro**

5	3			← Tempo de espera + ramal ou grupo para atendedor.
---	---	--	--	--

N.º Externo para Atendedor de Porteiro

5	3	0	0		← Número externo para atendedor.
---	---	---	---	--	----------------------------------

BILHETAGEM

2	0		← Bilhetagem para chamada recebida pelo PABX (antes de ser transferida).
2	1		← X Chamada originada.
2	2		← X Chamada recebida.
2	3		← X Chamada recebida pelo PABX e não atendida.
2	4		← X Bloqueio de buffer cheio.

X indica que o campo deverá ser preenchido com 1 para ativar e 0 para desativar a programação.

ATENDIMENTO COM INVERSÃO DE POLARIDADE

Para programar todas as linhas de uma só vez, no campo correspondente a linha deverá ser teclado 9.

Linha				
4		7	00	← Linha para atendimento com inversão de polaridade.
4		7	00	← Linha para atendimento com inversão de polaridade.
4		7	00	← Linha para atendimento com inversão de polaridade.
4		7	00	← Linha para atendimento com inversão de polaridade.
4		7	00	← Linha para atendimento com inversão de polaridade.
4		7	00	← Linha para atendimento com inversão de polaridade.

Para desprogramar esta facilidade deverá ser programado Tempo para início de Bilhetagem (05 a 45 segundos).

CONTROLES PARA ATENDIMENTO AUTOMÁTICO

1	1	6	1		← X Mensagem de fábrica para período diurno.
1	1	6	2		← X Mensagem de fábrica para período noturno.
1	1	6	3		← X Tempo para período diurno.
1	1	6	4		← X Tempo para período noturno.
1	1	6	6		← X Menu.
1	1	6	7	0	← Mensagem de fábrica diurno para período integral.
1	1	6	7	1	← Mensagem local para período integral.
1	1	6	8	1	← Grava mensagem local.
1	1	6	9		← X Mensagem local para período diurno.
1	1	6	0		← X Mensagem local para período noturno.

X indica que o campo deverá ser preenchido com 1 para ativar e 0 para desativar a programação.

CHAMADA DE EMERGÊNCIA

Chamada de Emergência - acionada por um dispositivo externo				
5	2	1	1	← Ramal para receber chamada de um dispositivo externo.
5	2	1	2	← N° externo para receber chamada de um dispositivo externo.
5	2	1	Desprograma Chamada de Emergência	
Chamada de Emergência - acionada por um ramal				
5	2	2	1	← Ramal que receberá a chamada de emergência.
5	2	2	2	← N° externo que receberá a chamada de emergência.
5	2	2	3	← Ramal que realizará a chamada de emergência
5	2	2	Desprograma o acionamento de emergência por um ramal.	

ATUAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA PROGRAMÁVEL

X indica que o campo deverá ser preenchido com : 1 para ativar
 2 para ativar nos dias úteis
 0 para desativar.

8	1				← X Atuação Externa automática.
8	4				← Hora e Minuto para Atuação Externa.
8	7	← Cancela a atuação externa.			